

## ▶ Interrupteur va-et-vient lumineux Aurigny 2



p. 5-23



### Caractéristiques produits

Calibre (A)	10
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

#### Code

167631

### Descriptif

Interrupteur va-et-vient 10 A

-250 V~ à bornes auto.

Capacité des bornes 2x2,5 mm<sup>2</sup>, longueur de dénudage 11 mm.

Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60 mm.

Voyant LED bleu (conso environ 1,2 mA) et bornes de connexion supplémentaires (pour le neutre).

Fixation à vis (possibilité d'installation par griffes avec la référence 167722).

**IP21**

**-IK04.**

### Conditions de livraison

Livré avec enjoliveur, support et protection de chantier. A équiper de plaques.

### Norme du produit

Licence NF certifiée par le LCIE, selon la norme EN 60669-1 :1999 + A1 :2002, + A2 :2008.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.