Amplificateur programmable E ALB PROG

Image not found or type unknown

p. 5-94

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Gain (dB)
193582	60

Descriptif

Pour installation collective.
32 canaux.
Programmation automatique ou par NFC.
Protection LTE 5G par filtre FOS.
Autodétection des canaux en entrée.
Téléalimentation des préamplificateurs.
Montage sur rail DIN possible.
Entrées :DAB-B.
III-UHF,UHF,FM.
Gains : UHF 40 dB, B.
III 30 dB et FM 15 dB.
Dimensions : 135 x 91 x 45 mm.