


▶ Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Catégorie	Détecteur
Type de détection	Mouvement
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Pose	Installation
656575	Blanc	Mur	Extérieur
656582	Anthracite	Mur et plafond	Intérieur

Descriptif

Le détecteur de mouvements infrarouge de brennenstuhl® est un capteur de présence à installer.

Le capteur infrarouge dispose d'un secteur de capture à 180° et d'une portée pouvant aller jusqu'à 12 mètres.

Ce détecteur est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur (IP44).

La durée de fonctionnement est réglable entre 10 secondes et 4 minutes.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : Puissance maximale de 1000W pour une ampoule à incandescence, 300W pour une ampoule à économie d'énergie et 100W pour une ampoule LED.

Utilisation intérieure et extérieure.

Secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12 mètres maximum.

Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.

Orientable horizontalement et verticalement.

Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180

Les + produits

Détecteur de présence pour une utilisation en extérieur, à installer, secteur de capture horizontale à 180°, portée de 12m max.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 60669-1 :1999/A1 :2002/A2 :2008, EN 60669-2 :2004/A1 :2009/A12 :2010