

**Gâches électriques en applique - bronze pour antipanique avec contre-pêne de sécurité**



p. 1-165

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Bronze</b>
Finition	<b>Bronze</b>
Main	<b>Droite réversible</b>
Tension de la gâche	<b>12</b>
Fonctionnement de la gâche	<b>À émission</b>
Type	<b>Gâche</b>
Type de pose	<b>En applique</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Hauteur (mm)	<b>100</b>
Largeur (mm)	<b>50</b>
Consommation d'air (ampère (A))	<b>0,7 en courant alternatif et 1,5 en courant continu</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

463519

### Descriptif

En bronze, avec empennage central équipé d'un rouleau spécial adapté à la forme arrondie du pêne des serrures antipanique.

Fonctionne par émission de courant.

Tension : 12V CC ou CA.

Consommation : 0,7 A en CA, 3,5 A en CC.

#### Gamme

Adapté pour pose en extérieur.

Pour pose en tirant.

A double empennage pour demi-tour bas.  
Alimentation : 12 V continu ou alternatif.  
Consommation : 0,7 A en CA, 1,5 A en CC.



### Documentation

5 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.